

# LILALARMI BUTTON

**MAD - Mobile Application Development GmbH**  
 Leutrargraben 1      Telefon: +49 3641 3107 580  
 07743 Jena            E-Mail: support@lilalarmi.com  
 www.lilalarmi.com



 18 g

	<b>PROZESSOR</b>	Chipsatz	8051 based CC2541 von Texas Instruments
		Speicher	256 kB flash, 8 kB RAM
	<b>VERBINDUNGEN</b>	Bluetooth	Low Energy technology
		Frequenzbereich	2,4 GHz
	<b>SENDELEISTUNG</b>	Bluetooth	-23 dBm / -6 dBm / 0 dBm
	<b>BATTERIE UND LEISTUNG</b>	Batterietyp	CR2032
		Nennspannung	3V
		Kapazität	220 mAh
		Batterielaufzeit	ca. 12-24 Monate
	<b>GEHÄUSE</b>	Material	PA6 Wellamid 6000 GS 30 und PA/ABS Bayblend T65
		Widerstand	HB schwer entflammbar
		Farbe	Schwarz mit orangefarben Bügel
		Eigenschaften	IP 64 / 65
	<b>EINSATZBEREICH</b>	Temperatur	-30° C / +60° C